

Sandbox Smart R1 Röster Bedienungsanleitung zur App V2.0



BEDIENUNGSANLEITUNG



GERÄT KOPPELN

OFFIZIELLES PROFIL

MEINS

VERLAUF



Gerät koppeln

Kontoeinstellungen

Gerät koppeln



X Smart Roast Smart Coffee X

KONTOEINSTELLUNGEN



- Bitte richten Sie vor Anmeldung an der App ein Mitgliedskonto ein.
- Tippen Sie zum Starten der Röstung auf "Skip" (Direkte Nutzung). Beachten Sie, dass Nicht-Mitglieder nur offizielle Profile nutzen können.

GERÄT KOPPELN



- Bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem Mobiltelefon eingeschaltet ist.
- Tippen Sie auf [Pairing] (Kopplung) und wählen Sie das Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

OFFIZIELL

OFFIZIELLES PROFIL

VORHEIZEN

GRÜNE BOHNEN HINEINGEBEN

RÖSTVORGANG

MANUELLE ANPASSUNG

1. KNACKEN/2. KNACKEN

RÖSTEN BEENDEN



X Smart Roast Smart Coffee X

OFFIZIELLES PROFIL



- Tippen Sie zum Starten der Röstung mit den von Sandbox Smart empfohlenen Einstellungen auf "Official" (Offiziell).
- · Wählen Sie helle, mittlere oder dunkle Röstprofile zum Aufrufen des Röstbildschirms.
- Jede Röststufe bietet ein Standardprofil (9 bis 12 Minuten) und ein langsames Profil (15 Minuten oder mehr) zur Auswahl.

VORHEIZEN



- Tippen Sie auf der Röstseite auf [START] und das Gerät beginnt mit dem Vorheizen.
- Geben Sie während des Vorheizens KEINE grünen Bohnen hinein.
- Die zum Vorheizen benötigte Zeit beträgt beim offiziellen Profil etwa 8 bis 10 Minuten. Die tatsächliche Situation hängt jedoch von der Zimmertemperatur und der Stromversorgung zum jeweiligen Zeitpunkt ab.

GRÜNE BOHNEN HINEINGEBEN



- Befolgen Sie die Anweisungen und geben Sie die grünen Bohnen hinein, sobald das Vorheizen abgeschlossen ist.
- Tippen Sie auf [START] und der Röstvorgang beginnt nach 3 Sekunden.

RÖSTVORGANG



- Während des Röstens werden alle Daten zum Rösten in der App angezeigt, darunter Zeit, Temperatur, Kontrolleinstellungen, RoR und Drehpunkt.
- Tippen Sie bei einem Notfall auf "Stop" (Stopp).

MANUELLE ANPASSUNG



- Wenn Sie bei Verwendung des [MINE] (MEINS)-Profils von den Voreinstellungen abweichende Einstellungen vornehmen möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche unten rechts. Dadurch aktivieren Sie [Manual Mode] (Manueller Modus), in dem Sie die Kontrollzeitpunkte sofort bearbeiten können.
- Sobald Sie den manuellen Modus aufrufen, befolgt das Gerät Ihre neuen Einstellungen anstelle der Voreinstellungen. Nach Aufrufen des manuellen Modus müssen Sie alle Parameter festlegen. **Das ist sehr wichtig**

1. KNACKEN/2. KNACKEN



- Sobald Sie <u>3 Knackgeräusche in Folge</u> hören, haben die Kaffeebohnen das 1. Knacken durchlaufen. Tippen Sie auf die Schaltfläche [1st Crack] (1. Knacken).
- Nach Antippen von [1st Crack] (1. Knacken) ruft das Gerät die Anpassung der Einstellung [1st Crack] (1. Knacken) auf. Ein Countdown beginnt. Befolgen Sie die Anweisungen und bereiten Sie sich darauf vor, die Trommel herauszunehmen.
- · Nach Antippen von [1st Crack] (1. Knacken) sehen Sie Informationen zum 1. Knacken.
- 30 Sek. Nach dem 1. Knacken erscheint die Schaltfläche für das 2. Knacken. Dies dient üblicherweise einer dunklen Röstung.

RÖSTEN BEENDEN







- Sobald der Countdown abgelaufen ist, fordert Sie die App auf, die Trommel herauszunehmen.
- Nehmen Sie die Trommel heraus, bevor Sie auf [OK] tippen.
- Nach Abkühlung des Geräts erscheint "Quick Note" (Schnelle Notiz) zum schnellen Aufzeichnen der Röstinformationen.
- Wenn Sie zur Vorbereitung der nächsten Röstung die Hitze bewahren möchten, können Sie die Kühlung auch abbrechen.

MEINS

IHR PROFIL ERSTELLEN

VORHEIZEN/1. KNACKEN/2. KNACKEN EINSTELLEN

KONTROLLPUNKTEINSTELLUNG

PROFILINFORMATIONEN BEARBEITEN

IHR PROFIL SPEICHERN

IHR PROFIL FREIGEBEN

Ihr PROFIL löschen



X Smart Roast Smart Coffee X

IHR EIGENES PROFIL ERSTELLEN



- Tippen Sie auf [Mine] (Meins), wenn Sie anstelle des offiziellen Profils ein neues Profil erstellen möchten.
- Tippen Sie zum Hinzufügen eines neuen Profils auf das [PLUS]-Symbol.

IHR PROFIL ERSTELLEN



- Wählen Sie für eine völlig leere Einstellung [New profile] (Neues Profil); wählen Sie eines der offiziellen Profile und ändern Sie die Zeiteinstellung.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Informationseingabe.
- Tippen Sie nach Abschluss der Einstellungen auf [FINISH] (Fertigstellen).
- Hinweis: Bei einem allgemeinen Mitglied gilt eine Beschränkung von 20 Dateien. Wenn Sie das Limit erreicht haben, müssen Sie Ihre Dateien unter [MINE] (MEINS) löschen, damit Sie weitere Dateien hinzufügen können. VIP hat 100 Dateien.

IHR PROFIL ERSTELLEN



• Wählen Sie das unter "Mine" (Meins) erstellte Profil und rufen Sie die Röstseite zur Festlegung der Parameter jedes Kontrollpunkts auf (bitte beachten Sie dazu die Kontrollpunkteinstellung).

VORHEIZEN EINSTELLEN/MEINS



- Es ist sehr wichtig, dass das Gerät vor dem Rösten vorheizt. Vollständiges Vorheizen ist der erste Schritt zu einer guten Röstung.
- Tippen Sie für die Vorheizen-Einstellung auf das Symbol unten links.

EINSTELLUNG 1. KNACKEN/2. KNACKEN/ MEINS



- Die Bohnenentwicklung nach dem 1. Knacken ist sehr wichtig, insbesondere Zeit/Hitze/Lüfter.
- Tippen Sie für die Einstellung des 1. und 2. Knackens auf das Symbol unten links.
- Time (Zeit): Zeit bis zum Herausnehmen der gerösteten Bohnen.
- Heat (Hitze): Leistungseinstellung, wenn das 1. Knacken und das 2. Knacken aufgetreten sind.
- Fan (Lüfter): Lüftereinstellung, wenn das 1. Knacken und das 2. Knacken aufgetreten sind.
- Drum (Trommel): Trommelgeschwindigkeitseinstellung, wenn das 1. Knacken und das 2. Knacken aufgetreten sind.

EINSTELLUNG KONTROLLPUNKT/MEINS



• Mit der Kontrollpunkteinstellung können Sie Ihr Profil einrichten.

EINSTELLUNG KONTROLLPUNKT/MEINS

5:52 🗞		Q	@ ⊖ ❤		42%
~	test#36				H
250°C	1 Time Point: 00m00s Can still use the remaining 02m40s	×			°C/mir 50°C
200°C	Time: 120 Sec - +				40°C
150°C	Power: 90 %				30°C
100°C	Fan: 40 % — +	·			20°C
	Drum: 100 % - +	·	26	28	0℃ 30
	ок			OT	DT
PRE-ROAST CONTROL SETTING POINT				STA	KI

- Time (Zeit): Zeitraum zwischen den Punkten.
- Heat (Hitze): Leistungseinstellung zwischen den Punkten.
- Fan (Lüfter): Lüftereinstellung zwischen den Punkten.
- Drum (Trommel): Trommelgeschwindigkeit zwischen den Punkten.

EINSTELLUNG KONTROLLPUNKT/MEINS



- Die Kontrollpunkteinstellung ist wichtig für Ihr Profil. Sie können Ihren Kontrollpunkt entsprechend Ihrer Rösterfahrung hinzufügen oder löschen und Ihr ganz persönliches Profil erstellen.
 - Add (Hinzufügen): Neuen Kontrollpunkt hinzufügen. Die Standardeinstellung im neu hinzugefügten Punkt entspricht der des vorherigen Punkts.
 - Delete (Löschen): Punkt löschen.
 - Default (Standard): Durch Antippen dieser Schaltfläche werden alle Anpassungen auf den Standard zurückgesetzt; seien Sie entsprechend vorsichtig.
- Wir haben ein Limit von 20 Punkten oder einer gesamten Einstellungszeit von 20 Minuten.

PROFILINFORMATIONEN BEARBEITEN

12:02 🔏	0			@ ⊖ ▼⊿⊿ 🕯 79%		
÷	Edit profile information	×	<	<u> </u>		
250°C				50		
200°C				40		
150℃	test#36			30		
100°C	Type			20		
·····	Process Voltage			20		
50°C	Washed Ilov	•		10		
0°C 0 2 4 Control Point			26	0° 28 30		
Ö	ок			OTADT		
PRE-ROAST CONTROL SETTING POINT				START		

• Vor dem Rösten können Sie den Namen des Profils und andere Informationen bearbeiten.

IHR PROFIL SPEICHERN/MEINS



- Speichern Sie Ihr Profil durch Antippen des herzförmigen Symbols.
 - Save (Speichern): Ihre aktuelle Einstellung überschreiben.
 - Create new (Neu erstellen): Neues Profil mit Profilnamen erstellen.

IHR PROFIL TEILEN/MEINS



- Durch Antippen des Freigabesymbols können Sie Ihr Profil freigeben.
 - Member sharing (Mitgliederfreigabe): Ihre Profileinstellungen mit einem Freund teilen, der ebenfalls einen Sandbox Smart R1 nutzt.
 - Social Sharing: Ihre Profileinstellungen auf FB, Twitter, LINE etc. freigeben.
 - Falls Ihr Freund die App Sandbox Smart bereits besitzt, kann er einfach die URL antippen und unsere App öffnet sich, sodass er direkt mit dem Rösten beginnen kann.
 - Falls Ihr Freund unsere App Sandbox Smart nicht hat, führt ihn die URL zum App Store oder Google Play, wo er die App herunterladen kann.

IHR PROFIL LÖSCHEN/MEINS



• Falls Sie mit dem Profil nicht zufrieden sind, wischen Sie es zum Löschen nach links.

VERLAUF

VERLAUF

VERLAUF FREIGEBEN

IHREN VERLAUF LÖSCHEN



X Smart Roast Smart Coffee X

VERLAUF



- All Ihre Röstdaten werden automatisch im Verlauf gespeichert. Sie können Ihre vorherigen Daten jederzeit prüfen.
- Zudem können Sie alle erforderlichen Informationen im Verlauf ändern



Ihren Profilpfad

reproduzieren





Note

- 1. Ihre Aufzeichnung ändern.
- ← 2. Tippen und erneut rösten.
 - 3. Ihr Ergebnis teilen

- Notizbereich

- a. Mitglied
- b. Soziale Medien

Erfassen und speichern!



VERLAUF





- Wenn Sie mit dem Rösten der Kaffeebohnen fertig sind, werden die Daten im Prozess automatisch unter "Verlauf" aufgezeichnet.
- Sie können die gemessenen Daten auch selbst aufzeichnen.

Freigeben/VERLAUF







6:36 🔍	Წ ጭ ⊝ ♥◢⊿ ≌ 40%
← In	box
SHARING HISTORY	SHARING PROFILE
100g Light Roast (110\	/) 2021/05/05, 18:36:38
Coffee Bean Type R1 110V	

• Member sharing (Mitgliederfreigabe):

Geben Sie das registrierte Postfach des Mitglieds ein und diese freigegebene Aufzeichnung erscheint in [Inbox] (Posteingang) Ihres Freundes.

Freigeben/VERLAUF







• Social Sharing:

Freigabe auf sozialen Plattformen (Facebook, LINE, WeChat und andere Kommunikationssoftware)

IHREN VERLAUF LÖSCHEN/VERLAUF

6:40 🗞	0	▣ ⊝ ◄◢∡	1 🖬 40%
÷	History		
			2
21/04/27, 14:26:43	5	<	ī
	Re - Roast	Share	Del
100a Liaht Ros	et (110V)	2021/04/27	14.12.53
roog Eight Roo	13((1107))	2021/04/2/	, 14.12.00
Coffee Bean Type Process General	General General		
100g Light Roa	ast (110V)	2021/04/27	, 14:02:48
Coffee Bean Type Process General	General General		
100g Light Roa	ast (110V)	2021/04/27	, 14:02:25
Coffee Bean Type Process General	General General		
100g Light Roa	ast (110V)	2021/04/27	7, 13:51:55
Coffee Bean Type Process General	General General		
100g 淺烘焙 (1	10V)	2021/04/27	, 11:44:39
Coffee Bean Type Process Natural	South America Col	ombia	
100g 淺烘焙 (1	10V)	2021/04/26	6, 15:41:41
Coffee Bean Type	America Hawaii		

• Falls Sie mit dem Profil nicht zufrieden sind, wischen Sie es zum Löschen nach links.





Your Coffee, Your Choice

VIELEN DANK